

# Gigaset GO-Box 100

## Premium Telefonbasis

- Kompatibel zu vielen Gigaset Mobilteilen\*
- Zukunftssicher für Festnetz- und Internet-Telefonie (providerunabhängig)
  - Festnetz: mit 1 Telefonnummer
  - Internet: mit bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen
- 3 integrierte digitale Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit, teilbar in Festnetz- und Internet-Telefonnummern, mit individuellen Ansagen
- Bis zu 6 Mobilteilen anmeldbar
- Unterstützt die einfache Konfiguration der Internet Telefonie (VoIP) über Wizard\*
- Brillante Audio Qualität (HDSP™) bei VoIP Telefonaten mit Gigaset HX-Mobilteile\*
- Vorbereitung: Smart Call Block – Schutz gegen unerwünschte Anrufer\*\*



## Gigaset Online Service

- Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil\*
- Kompatible mit verschiedenen Gigaset Apps
  - Gigaset elements App zur Anzeige verpasster Anrufe / Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
  - Gigaset ContactsPush App zum Übertragen von Kontakten zwischen Smartphone und Mobilteil
  - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO Telefonen über Gigaset.net

## Audio Qualität

- Brillante Audio Qualität (HDSP™ -- High Definition Sound Performance) bei VoIP Gesprächen\*

## Display

- Display-Anzeige / Bildschirmschoner  
Unterstützt die Anzeige von Info-Service wie Wetter, Horoskop, etc. \*

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Unterstützt den Transfer von Kontakten zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen der Basisstation und dem PC.
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Bis zu 30 Wähl-Regeln können eingerichtet werden:
  - Festlegen einer Verbindung für bestimmte Rufnummern (Festnetz- oder IP-Leitung)
  - Wahl-Sperre von bestimmten Rufnummern
  - etc.

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Unterstützt die Anzeige von unerwünschten Anrufen (Service Abonnement erforderlich)\*

# Gigaset

Wherever you go.

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Display und blinkende Nachrichten-Taste signalisieren verpasste Anrufe und bieten komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)\*
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Blinkendes rotes Licht am Mobilteil\* einstellbar für folgende Nachrichtentypen:
  - Verpasste Anrufe
  - Verpasste Termine
  - SMS
  - Email
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter des Telefons
  - Nachrichten auf der Router Mailbox

## Sperrliste

- Sperrliste für 50 Nummern, um Anrufer individuell zu sperren.

## Menü

- Komfortable Menüführung des Web-Konfigurators in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Unterstützt den Smart Call Block Service in Deutsch und Englisch

## SMS Funktion\*

- Einfache Einrichtung der SMS Funktion, inkl. Registrierung
- Einfacher Zugriff auf SMS Services (Info Kanäle)
- Senden und empfangen von SMS über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speichern von 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme einer Telefonnummer aus SMS in das Adressbuch

## E-Mail\*

- Anzeige neuer Emails durch blinkende Nachrichtentaste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer Email am Mobilteil
- Löschen einer Email am Mobilteil
- Unterstützt POP3/POP3S Email Konten

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, Mobilteil anmelden, telefonieren.
- Integrierte Kommunikationsfunktionen wie Dreierkonferenz, Anklopfen, Wartefunktion und Weiterleitungsfunktionen.
- Unterstützt den automatischen Firmware update von Gigaset HX Mobilteilen\*

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen\*

- 2 VoIP- and 1 Festnetz-Gespräch gleichzeitig möglich, sowie ein internes Gespräch und Zugriff auf den Anrufbeantworter
- VoIP- oder Festnetz 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-teilnehmer)
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## Anrufbeantworter\*

- 3 integrierte digitale Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit, teilbar in Festnetz- und Internet-Telefonnummern mit individuellen Ansagen
- Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansagen und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- Benachrichtigung von neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer mit Name, Nummer, Datum und Uhrzeit
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

## ECO DECT\*

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

## Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)</li> <li>○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar*</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX</li> </ul>
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ a/b (analog)</li> <li>○ IP/Ethernet (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon Anschluss</li> </ul>
Einsatz	Hauptanschluss (PSTN) / TK-Anlage (PBX)
Standards	DECT, GAP, CAT-iq 1.0, HSP, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 120 g</li> <li>○ Basisstation geeignet für Wandmontage</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>○ 1 LAN-Kabel</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	25.03.2020

\* siehe: [www.gigaset.com/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/kompatibilitaet)

\*\* Nur mit Service Abonnement