

# Gigaset CL660

## Schöner kommunizieren

- Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- PC-Anschluss über Micro-USB
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Modernes, schlankes Design



## Audio Qualität

- Brillante Audio-Qualität
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay  
50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale  
65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - weißer Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
  - Analog- oder Digital-Uhr
  - Persönliche Bilder
  - Dia-Show mit persönlichen Bildern
  - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
- Im Ruhezustand
  - Anzeige von Datum und Uhrzeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Anzeige neuer Nachrichten
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation

# Gigaset

Wherever you go.

- Mit individueller Klingelmelodie
  - 22 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., \*.bmp, \*.mp3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

## Tastatur

- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Mute Funktion

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexen und Displaytasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

## PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media Pool:
  - Zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (\*.bmp, \*.jpg, \*.gif)
  - Formate: CLIP-Bilder: 172 x 240 Pixel
  - Screensaver: 240 x 320 Pixel
  - Melodien / Sounds für persönliche Klingeltöne (\*.wma, \*.mp3, \*.wav)
  - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB

- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
  - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
  - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil

## Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)</li> <li>○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater</li> </ul>
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP

---

Mobilteil	Standby:	Bis zu 280 Std.
	Sprechzeit:	Bis zu 14 Std.
	Akku:	2 x AAA NiMH Akku
	Ladezeit:	Ca. 10 Std.
	Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
Abmessungen:	157 x 52 x 21 mm (H x B x T)	
Gewicht:	Ca. 116 g (incl. Akkus)	

---

Basisstation	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li><li>○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)</li><li>○ Gewicht: ca. 130 g</li><li>○ Basisstation geeignet für Wandmontage</li></ul>
--------------	--

---

Ladeschale	Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil
	Abmessungen: 92 x 20 mm (Durchmesser x H)
	Gewicht: Ca. 162 g

---

Lieferumfang	1 Basisstation Gigaset CL660
	1 Mobilteil Gigaset CL660H
	1 Ladeschale
	1 Steckernetzteil
	1 Telefonanschlusskabel
	2 AAA NiMH Akkus
	1 Akku-Deckel
	1 Bedienungsanleitung

---

Gerätefarbe	Anthrazit / schwarz
-------------	---------------------

---

Datenblatt-Version	12.01.2017
--------------------	------------

---